

# Mini RF-handzender met 1 kanaal en 1 bedieningsknop

**05-311**

**4** year warranty

Deze minizender heeft 1 functionele bedieningsknop. Je kunt hem gebruiken in combinatie met alle Niko-ontvangers. De bedieningsstatus controleer je via de led. Het toestel is heel geschikt voor de zorgsector (bijv. alarmfunctie) of in woningen. Samen met de zender ontvang je ook de batterij.

Technische kenmerken:

- voedingsspanning: via batterij 3 V DC (meegeleverd);
- zendbereik: max 30 meter binnenshuis, 100 meter in de open ruimte;
- afmetingen: L56xB36xD16 mm.
- frequentieband: 868,0 – 868,6MHz
- maximaal uitgezonden vermogen: -10,50 dBm



## Technische gegevens

Mini RF-handzender met 1 kanaal en 1 bedieningsknop

Mini-zender met RF-technologie voor draadloze afstandsbediening van Niko-RF-ontvangers op frequentie 868.3MHz. Eén kanaal dat één of meerdere Niko-RF-ontvangers kan sturen. Afmetingen: 56 x 36 x 16mm. Rode LED: indicatie van werking en controle voor de batterij. Max. zendbereik in een gebouw 30 m; in open veld: 100 m. Modulatietype: FSK. Type batterij: 3V CR2032. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Markering: CE

