



6765101909



Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, S.1/B.3/B.7, bl pol.

Technische Merkmale

#### Architecture

Mode de fixation	encastré
- bipolaire + terre	

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal	16 A

#### Puissance

Puissance absorbée	0,25 W/0,35 VA
--------------------	----------------

#### Porte, couvercle

Plaques	plaque centrale
---------	-----------------

#### Détection

- capteur de luminosité intégré, qui active la lumière d'orientation au crépuscule et la désactive en présence d'une luminosité suffisante	
--	--

#### Matières

Couleur des lignes design	blanc polaire
Couleur	blanc polaire
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

#### Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

#### Gestion de l'éclairage

Luminosité à l'extinction	≈ 4 lx
Luminosité à l'allumage	≈ 2 lx
Intensité lumineuse (blanche)	0,2 cd

#### Gestion de l'éclairage LED

LED	durée de vie des LED longue, éclairage LED blanc
-----	--

#### Installation, montage

Mode de montage	avec griffes d'écartement
-----------------	---------------------------

### Connexion

Section de conducteur (massif)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Bornes de jonction	selon CEI 60884-1
- avec bornes surélevées à vis	

### Câble

- câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur

### Equipement

- utilisation supplémentaires par combinaison d'une prise de courant et d'un éclairage d'orientation

### Utilisation

Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	Protection renforcée contre contacts accidentels
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	Bornes surélevées à vis

### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Protection renforcée contre les contacts accidentels	selon CEI 60884-1
- Protection renforcée contre les contacts accidentels	

### Identification

Gamme design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

### Instructions

Texte d'indication	Attention ! Article avec module à encastrer spécial. Les enjoliveurs avec éclairage d'orientation à LED ne sont pas compatibles avec les modules de prise de courant standard.
--------------------	--