



6765106089



**Prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. à LED, Q.1/Q.3/Q.7, bl**

Technische Merkmale

**Architecture**

Mode de fixation	encastré
- bipolaire + terre	

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale	250 V
Tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal	16 A

**Puissance**

Puissance absorbée	0,25 W/0,35 VA
--------------------	----------------

**Porte, couvercle**

Plaques	plaque centrale
---------	-----------------

**Détection**

- capteur de luminosité intégré, qui active la lumière d'orientation au crépuscule et la désactive en présence d'une luminosité suffisante	
--	--

**Matières**

Couleur des lignes design	blanc polaire
Couleur	blanc polaire
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	velours

**Dimensions**

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

**Gestion de l'éclairage**

Luminosité à l'extinction	≈ 4 lx
Luminosité à l'allumage	≈ 2 lx
Intensité lumineuse (blanche)	0,2 cd

**Gestion de l'éclairage LED**

LED	durée de vie des LED longue, éclairage LED blanc
-----	--

**Installation, montage**

Mode de montage	avec griffes d'écartement
-----------------	---------------------------

### Connexion

Section de conducteur (massif)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Bornes de jonction	selon CEI 60884-1
- avec bornes surélevées à vis	

### Câble

- câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur

### Equipement

- utilisation supplémentaires par combinaison d'une prise de courant et d'un éclairage d'orientation

### Utilisation

Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	Protection renforcée contre contacts accidentels
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	Bornes surélevées à vis

### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Protection renforcée contre les contacts accidentels	selon CEI 60884-1
- Protection renforcée contre les contacts accidentels	

### Identification

Gamme design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

### Instructions

Texte d'indication	Attention ! Article avec module à encastrer spécial. Les enjoliveurs avec éclairage d'orientation à LED ne sont pas compatibles avec les modules de prise de courant standard.
--------------------	--