




6765107003



prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. à LED, K.5, alu mat, laq.

Technische Merkmale

Architecture

Mode de fixation	encastré
- bipolaire + terre	

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal	16 A

Puissance

Puissance absorbée	0,25 W/0,35 VA
--------------------	----------------

Porte, couvercle

Plaques	plaque centrale
---------	-----------------

Détection

- capteur de luminosité intégré, qui active la lumière d'orientation au crépuscule et la désactive en présence d'une luminosité suffisante	
--	--

Matières

Couleur des lignes design	alu
Couleur	aluminium
Couleur	aspect aluminium
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matériau / traitement	laqué
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Gestion de l'éclairage

Luminosité à l'extinction	≈ 4 lx
Luminosité à l'allumage	≈ 2 lx
Intensité lumineuse (blanche)	0,2 cd

Gestion de l'éclairage LED

LED	durée de vie des LED longue, éclairage LED blanc
-----	--

Installation, montage

Mode de montage	avec griffes d'écartement
-----------------	---------------------------

Connexion

Section de conducteur (massif)	max. 2,5 mm ²
Bornes de jonction	selon CEI 60884-1
- avec bornes surélevées à vis	

Câble

- câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur

Equipement

- utilisation supplémentaires par combinaison d'une prise de courant et d'un éclairage d'orientation

Utilisation

Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	Protection renforcée contre contacts accidentels
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	Bornes surélevées à vis

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Protection renforcée contre les contacts accidentels	selon CEI 60884-1
- Protection renforcée contre les contacts accidentels	

Identification

Gamme design principale	BERKER K.5
-------------------------	------------

Instructions

Texte d'indication	Attention ! Article avec module à encastrer spécial. Les enjoliveurs avec éclairage d'orientation à LED ne sont pas compatibles avec les modules de prise de courant standard.
--------------------	--