



85655185



IP20

quicklink

## Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, sol., vers. plate, S.1/B.3/B.7, anthr. mat

### Technische Merkmale

### Fonctions

- fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
- fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
- Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente
- fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire

### Commandes & indicateurs

- interfaces configurables en tant que commande à une ou deux zones
- avec touche de configuration

### Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

### Tension

- tension d'alimentation via des cellules solaires

### Fréquence

Fréquence d'émission radio	868,3 MHz
----------------------------	-----------

### Puissance

Puissance d'émission radio	< 10 mW
----------------------------	---------

### Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)
--	------------------------------

### Batterie

Durée de vie de la batterie [an(s)]	≈ 5
-------------------------------------	-----

### Matières

Couleur des lignes design	anthracite
Couleur RAL	RAL 7021 - Gris noir
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

### Dimensions

Profondeur de montage	14 mm
-----------------------	-------

### Gestion de l'éclairage LED

LED	avec LED de configuration, avec LED d'état de la transmission rouge/verte/orange
-----	--

### Installation, montage

Mode de montage	pour montage à plat en saillie et comme extension
-----------------	---

#### Connexion

- intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX

#### Configuration

- configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
- interfaces supérieure et inférieure configurables librement

#### Equipement

Nombre de canaux radio	2
Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
Transmitter duty cycle	1 %
Ø de luminosité nécessaire	au moins 300 lx 6 h/jour

#### Sécurité

- avec protection de démontage

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...45 °C
- faible besoin en énergie propre	

#### Identification

Applications	Systèmes de commande de radio KNX
Gamme design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
Série	Plate-forme électronique, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7