



85655229



IP20

quicklink

Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, version plate, Q.1/Q.3/Q.7, blanc pol. vel.

Technische Merkmale

Fonctions

- fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
- fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
- Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente
- fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire

Commandes & indicateurs

- interfaces configurables en tant que commande à une ou deux zones
- avec touche de configuration

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

Fréquence

Fréquence d'émission radio	868,3 MHz
----------------------------	-----------

Puissance

Puissance d'émission radio	< 10 mW
----------------------------	---------

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0..65 % (sans condensation)
--	-----------------------------

Batterie

Durée de vie de la batterie [an(s)]	≈ 5
- avec une pile bouton au lithium 3 V type : CR 2430	

Matières

Couleur des lignes design	blanc polaire
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	velours

Dimensions

Profondeur de montage	14 mm
-----------------------	-------

Gestion de l'éclairage LED

LED	avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge/verte/orange, avec LED de configuration
-----	---

Installation, montage

Mode de montage	pour montage à plat en saillie et comme extension
-----------------	---

Connexion

- intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX

Configuration

- configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
- interfaces supérieure et inférieure configurables librement

Equipement

Nombre de canaux radio	2
Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
Transmitter duty cycle	1 %

Sécurité

- avec protection de démontage

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...45 °C
- faible besoin en énergie propre	

Identification

Applications	Systèmes de commande de radio KNX
Gamme design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9