


TYA628A



## KNX rolluikactor 8-voudig, 230 V AC

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
---------------------------------------	----

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	6 A
Max. schakelstroom	6 A

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

#### Teksten

Functie	Met positioneringsfunctie voor de rolluik, Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen