

Stroomtangadapter



8112 €€€

AC STROOMTANGADAPTER

Toebehoren voor digitale multimeters

Model 8112 is een stroomtangadapter voor het meten van AC stroom van 0.1mA tot 120A in combinatie met digitale multimeters. Eenvoudige bediening via de bereikschakelaar met 3 posities: 200mA, 2A en 20A. Volledig beveiligd en zonder onbeschermde metalen onderdelen.



8112				
Bereik	Meetbereik	Uitgangsspanning	Nauwkeurigheid	Frequentierespons
200mA	AC 0~500mA	AC1V/A	±1.5%uitl.±0.2mA	50Hz~1kHz
	AC 0~1000mA	(1000mA/1V)	±3%uitl.±0.4mA	40Hz~10kHz
2A	AC 0~20A	AC100mV/A	±1%uitl.±1mA	40Hz~1kHz
		(20A/2V)	±1.5%uitl.±2mA	1k~10kHz
20A	AC 0~20A	AC100mV/A	±1%uitl.±0.01A	40Hz~1kHz
	AC 20~60A		±2.5%uitl.	50Hz~10kHz
	AC 60~120A		±2.5%uitl.	100Hz~10kHz
Ø geleider	Ø 8mm max.			
Frequentierespons	30Hz~100kHz (-3dB)			
Toegepaste norm	IEC 61010-1 CAT.II 100V Vervuilingsgraad 2 (enkel 8112)			
Maximale overspanning	500V AC gedurende 1 minuut			
Afmetingen	153 × 18 × 23mm (L x B x D)			
Gewicht	circa 100g			
Toebehoren	9057 (draagtas), handleiding			




8115 €€€

STROOMTANGADAPTER

Toebehoren voor 1051-1052

- Maakt uitbreiding mogelijk van de AC en DC stroombereiken van bijna alle digitale multimeters (DMMs) zonder het te testen circuit uit te schakelen.
- Bij gebruik van de 8115 met de 1051/1052 (DMM) kan men rechtstreeks in A uitlezen.



8115		
Meetbereik	AC 0.1~130Arms	DC 0±180A
Uitgangsspanning	AC 10mV/A	DC 10mV/A
Nauwkeurigheid	±1.2%uitl.±0.4mV (50/60Hz) ±2.5%uitl.±0.4mV (40Hz~1kHz)	±1.2%uitl.±0.4mV (*)
Batterijstatus-indicatie	2.2V±0.2V of minder - Rode LED knippert (1.9V±0.2V - Auto power off)	
Ø geleider	Ø 12mm max.	
Maximale overspanning	3540V AC (RMS 50/60Hz) gedurende 5 sec.	
Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid	-10 tot 55°C, relatieve vochtigheid 85% of minder (geen condensatie)	
Uitgangsimpedantie	circa 10Ω of minder	
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT. 300V Vervuilingsgraad 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1	
Voeding	DC3V (AAA alkalinebatterij LR03×2st.) Continu gebruik : circa 40 u (Auto power off : circa 20 min.)	
Meetsnoerlengte	circa 1200mm	
Uitgangconnector	Ø 4mm banaanstekker	
Afmetingen	127 x 42 x 22mm (L x B x D)	
Gewicht	circa 140g	
Toebehoren	Soepele draagtas, LR03×2, handleiding	

(*) Nauwkeurigheid bepaald na een nulinstelling van de 8115 wanneer hij met een DMM verbonden is.

