

Sokkel voor draadloze schakelaar met 2 bedieningsknoppen

410-00001

4 jaar
garantie


Met deze draadloze schakelaar bedien je maximaal 2 kringen, onafhankelijk van elkaar, maar afhankelijk van de instelling van de ontvangers. Je gebruikt de schakelaar voor 1-knops- en 2-knopsfuncties.

Technische gegevens


Sokkel voor draadloze schakelaar met 2 bedieningsknoppen.

- Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers sturen
- Elke ontvanger kan door max. 32 zenders gestuurd worden
- Zendbereik: max. 30 meter binnenshuis, 100 meter in de open ruimte
- Modulatietype: FSK
- Geleverd compleet met batterij en voorgeprogrammeerd zendadres
- Toetsen en afdekplaten afzonderlijk bestellen.
- Voedingsspanning: via batterij 3 V DC (meegeleverd)
- Montage: met de bijgeleverde kleefstrips of schroeven
- Frequentieband: : 868,0 – 868,6MHz

- Communicatieprotocol: Easywave
- Maximaal radiofrequent vermogen: -1.3 dBm
- Werkfrequentie: 0.8683 GHz
- Afmetingen (HxBxD): 71 x 103 mm
- Gewicht: 20 g
- Markering: CE



Afmetingen



www.niko.eu

niko

410-00001 - 09-06-2022