

NAME	DOMINO BASIC 2x 6W 230V 36° DALI		
REFERENCE	468747	TEXT. WHITE 36°	2700K
	468726	TEXT. BLACK 36°	2700K
	468757	TEXT. WHITE 36°	3000K*
	468736	TEXT. BLACK 36°	3000K*
SPECIFICATIONS	LamptypeCITIZEN		
	Symbol		
	CCT2700K / 3000K*		
	Luminous flux2x790lm / 2x822lm*		
	Power6,48W		
	Voltage230V 50-60Hz AC		
	CRI90		
	SDCM3		
	Beamangle36°		
	Orientability30° ↻ 245° ↻		
	Gearconverter incorporated		
	DimmabilityDali dimmable		
	Safe distance to object 0,1m		
	Class / IP IP20		
	Application interior - ceiling surface		
	Weight kg		

- NL

Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.  
1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.  
2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.  
3. De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van TAL nv.  
4. De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.  
5. Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.  
6. Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.
- EN

Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.  
1. Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.  
2. This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.  
3. The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.  
4. The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.  
5. Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.  
6. Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.
- DE

Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.  
1. Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.  
2. Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.  
3. Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.  
4. Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.  
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.  
6. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.
- FR

Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.  
1. L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.  
2. Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.  
3. La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.  
4. L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.  
5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.  
6. Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

INSTALLATION

1

Make drill pattern

2

Mount DOMINO BASIC BASE

3

Make primary electrical connection

4

Hook-in fall protection cable and connect earthing wire of luminaire housing

5

Mount the luminaire housing

6

Adjust orientation of the ledmodules if required and switch on mains power supply