

# INSTALLATIETESTERS

## MI 3121

### TOEBEHOREN

	MI 3121 Isolatie/continuïteit	MI 3122 Lijn-Lusimpedantie/RCD	MI 3123 Aarding (tangen/piketten)
Testsnoeren	■	■	■
Aardingspiketten			■
Voedingsadapter + 6 NiMH batterijen	■	■	■
Handboek "Guide for testing and verification of low voltage systems"	■	■	■
Draagtas klein A1271	optie	optie	optie
Draagtas groot A1289	optie	optie	optie
RS 232/USB kabel + software			
EuroLink Lite A1290	optie	optie	optie
RS 232/USB kabel + software			
Teralink Pro A1291	optie	optie	optie
Aardingsset 50m S2007			optie
Stroomtang A1018			optie
Stroomtang A1019			optie
Magnetische contactprobe A1198	optie	optie	
Tip commander 1,5m A1244	optie	optie	
Plug commander 1,5m A1256	optie	optie	
Snelle batterijlader (6 batt. NiMH incl.) A1160	optie	optie	optie
Testsnoer 20m (zwart) A1153	optie		
Testsnoer 4m (zwart) A1154	optie		

### BESCHRIJVING

	MI 3121 Isolatie/continuïteit	MI 3122 Lijn-Lusimpedantie/RCD	MI 3123 Aarding (tangen/piketten)
Programmering limieten (pass/fail evaluatie van testen)	■	■	■
(Lek-)stroommetingen			■
Ingebouwde batterijlader	■	■	
Soortelijke aardingsweerstand			■
Cat. IV 300V - Cat. IV 600V	■	■	50V
Automatisch ontladen	■	■	
Conform vermelde delen van standaard EN61557	1-2-10	1-3-6-7-10	1-5-10
Magnetische houder	■	■	■
Mogelijkheid tot PC-verbinding met software	■	■	■

### SPECIFICATIES

	MI 3121 Isolatie/continuïteit	MI 3122 Lijn-Lusimpedantie/RCD	MI 3123 Aarding (tangen/piketten)
Isolatieweerstandsbereik	0,12MΩ~10TΩ (5%+3 - 1T0hm) (15%+3D - 10T0hm)	0,12MΩ~10TΩ (5%+3 - 1T0hm) (15%+3D - 10T0hm)	0,12MΩ~1TΩ (5%+3 - 1G0hm) (10%+3D - 1T0hm)
Testspanningsbereik	500V~10000V (per 25V) (3%+4V)	250V~5000V (per 25V) (3%+4V)	250-500-1000-2500-5000V (3%+4V)
Lekstroomtest	0~5,5mA	0~5,5mA	
Spanningsbereik AC/DC TRMS	0~550V	0~550V	0~550V
Diagnose			
Ontlaadstroom, spanning en capaciteit (DAR)	ja	ja	
Polarisatie- index (PI)	ja	ja	
Dielektrische ontlaadtest (DD)	ja	ja	
Cat.	Cat. IV 600V / IP44	Cat. IV 600V / IP44	Cat. IV 600V / IP44



MI 3122



MI 3123