



MX-120M

19" MENGVERSTERKER

Compacte en universeel inzetbare mengversterker waar je 120 W uit puurt. De MX-120M heeft ingebouwde FM met bluetooth en een treble bass toonregeling aan boord. Hij bezit een individuele regeling van de ingangsversterking (3 kanalen) en is beveiligd tegen kortsluiting en thermische overbelasting.



De MX-120M leent zich voor heel wat toepassingen. Hier stuurt hij een schoenwinkel aan, maar ook de plaatselijke sporthal, de gemeenteraadszaal, school, ... behoren tot zijn speeltuin.

uitgangsvermogen 100 V	120 W
uitgangsvermogen RMS 8 Ω	120 W
frequentiebereik	80 Hz - 16 kHz (+1 dB, -3 dB)
zones	1
directe uitgang	70V / 100V / 4-16 Ω
toonregeling	bass, treble
ingebouwde bron	USB/SD - FM tuner - Bluetooth
line-out	1x RCA (1000 mV / 470 Ω)
MIC ingang	1x jack 6,3mm (MIC1)
	4x euro terminal (MIC1-4 line/mic/ phantom switch)
AUX ingang	2 RCA
prioriteitsingang	1x EMC (euro terminal)
	EMC>MIC1>MIC2>MIC3>MIC4/AUX1/ AUX2/MP3
voeding	240 V AC
stroomverbruik	180 W
afmetingen (h x b x d)	44 x 484 x 260 mm - 1RS
gewicht	3,7 kg
toebehoren incl.	afstandsbediening
accessoires	microfoon MIC-621A

