



14177106



Touche avec inscription « 0 », K.1, anthracite mat, laqué

Technische Merkmale

Commandes & indicateurs

- également pour les applications KNX : poussoir 1 poste, 2 fonctions
- pour interrupteur à bascule multipôles

Matières

Couleur des lignes design	anthracite
Couleur	anthracite
Couleur	gris anthracite
Couleur RAL	RAL 7021 - Gris noir
Matériau / traitement	laqué
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Installation, montage

Mode de montage	Fixation de borne
-----------------	-------------------

Equipement

- pour signalisation et commutation de contrôle

Utilisation

Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	Voyant rouge
---	--------------

Identification

Applications	Commande d'éclairage, Installation à encastrer dans une pièce humide
Gamme design principale	BERKER K.1

Instructions

- L'indice de protection IP44 n'est garanti qu'en association avec le module lampe néon, le module lampe à incandescence ou le module LED correspondant ainsi qu'avec le jeu de joints pour interrupteur / poussoir.