





DATENBLATT

CONSTANTE STROOM-OMVORMERS
DIMBARE CC OMVORMERS FASE-AFSNIJDING

DRV350700TD

INDIGO

LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

DRV350700TD

DRIVER 14-20W 350-500-700mA CC DIM



Constant stroom omvormer dimbaar via aansnijd-dimmer/afsnijd-dimmer.
Voedingsspanning : 220-240 Vac.
Maximaal vermogen in W : 14-20W.
Met DIP-schakelaar instelbare uitgangsstroom : 350, 500 of 700 mA.

WEB

ALGEMEEN





ETIM-klasse	EC002710
Garantie	5 jaar
Lichaamsmateriaal	Kunststof
Lengte	150 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	29 mm
Netto gewicht	0,13 kg

DATENBLATT

CONSTANTE STROOM-OMVORMERS
DIMBARE CC OMVORMERS FASE-AFSNIJDING

DRV350700TD

INDIGO
LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

DRV350700TD

DRIVER 14-20W 350-500-700mA CC DIM

OPTIEK

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ELEKTRISCH

Voedingsstroom/spanning 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimbaar Ja

Type variatie Verenigbaar met
fase-aansnijding of
fase-afsnijdingsdimmer

Vermogensfactor λ 0,95

INSTALLATIE

Plaats van installatie Alleen voor gebruik
binnenshuis

Omgevingstemperatuurbereik -20°C ~ +50°C

VERPAKKING

EAN-code 5056500422427