


HAPPY 1

- Rond, vast plafondarmatuur.
- Niet dimbare of dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA219WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW08	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW17	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW23	MAT ZWART - ZWART CHROOM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW53	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA219WW22	MAT WIT - ZWART CHROOM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW08	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW17	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW23	MAT ZWART - ZWART CHROOM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW53	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm
WA238WW22	MAT WIT - ZWART CHROOM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	600 Lm	435 Lm



MAT ZWART

MAT ZWART -
CHAMPAGNE

MAT ZWART - ZILVER

MAT ZWART - ZWART
CHROOM

MAT WIT

MAT WIT -
CHAMPAGNE

MAT WIT - ZILVER

MAT WIT - ZWART
CHROOM

Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.