

11. Draaiveldmeters

Draaiveldmeters worden gebruikt om de fasevolgorde en dus de draairichting van driefasige elektromotoren te meten.



8031 €€€

DIGITALE DRAAIVELDMETER MET
OPEN-FASECONTROLE

- Fase-indicator ontworpen om de aanwezigheid van open fase te controleren evenals de fasevolgorde via draaischijven en lampjes
- Controle van een groot gamma driefasige voedingen van 110V tot 600V



CE TYPE



STANDAARDTYPE

8031	CE type	Standaardtype
Bedrijfsspanning	110~600V AC	
Tijdlimiet voor ononderbroken meting	>500V : binnen de 5 minuten	
Frequentierespons	50/60Hz	
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 600V Vervuilingsgraad 2	-
Max. overspanning	5550V AC gedurende 1 minuut	
Afmetingen	106 × 75 × 40mm (L x B x D)	
Gewicht	circa 350g	
Kabel	1.5m (R: rood / S: wit / T: blauw)	
Toebehoren	9029 (draagtas), handleiding	