

PRODUCTINFORMATIEBLAD SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Outdoor Terminal met geïntegreerde WiFi Repeater en twee Smart Sockets



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

Productvoordelen

- Geïntegreerde WiFi repeater breidt de WLAN-zone uit tot 45 meter in de open lucht
- WiFi repeater maakt het koppelen van andere draadloze apparaten aan WLAN tot 15 apparaten mogelijk
- Hoge veiligheidsnorm: overbelastingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Maakt het op afstand schakelen van conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten mogelijk

Productkenmerken

- Spraakbesturing beschikbaar: Google Assistant en Amazon Alexa
- Twee slimme standaard stopcontacten kunnen afzonderlijk worden aangestuurd
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A
- Netwerkprotocol: wifi (2,4 GHz)
- IP-klasse: IP44
- Planning
- Bedienbaar via SMART+ App (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	16 A
Netfrequentie	50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	1770,00 g
Lengte	164,00 mm
Breedte	140,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	140.00 mm
Hoogte	325,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	325.00 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	10000
---------------------	-------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Antraciet
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+35 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Power cable/Plug
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Type bescherming	IP44




Technische uitrusting

- Grondpen inbegrepen voor eenvoudige bevestiging in tuingrond
- Voedingskabel van 3 meter voor flexibele installatie
- Kabelconnector meegeleverd als het netsnoer moet worden verlengd
- Voor bediening via de SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

Veiligheidsadvies

- Ontkoppel apparaten die warmte genereren van het stroomnet, dwz van de SMART+ Outdoor Terminal, na gebruik om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ Outdoor Terminal niet in combinatie met medische apparatuur.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	WIFI OUTDOOR TERMINAL EU
	Juridische informatie	Safety insert G11222391
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration SMART WIFI OUTDOOR TERMINAL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854419331	Vouwdoos 1	212 mm x 347 mm x 147 mm	2130.00 g	10.81 dm ³
4099854419348	Verzenddoos 4	447 mm x 367 mm x 324 mm	9130.00 g	53.15 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.