

Ledcompensator voor dimmers

310-05001

4 year warranty

Met de ledcompensator kun je flikkeren tegengaan bij ledlampen in combinatie met een 2-draadsdimmer. Let op: de CAB-storingseffecten die flikkeren kunnen veroorzaken in sommige Europese landen worden niet geblokkeerd door dit product.

Je kunt de ledcompensator ook gebruiken als belasting voor de geconnecteerde dimmer (55X-722X1) om de inbedrijfstelling met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001) te voltooien.

Het gaat nagloeien van lampen tegen of beperkt omschakelvertragingen tussen leddrivers in een lichtkring. Een of meerdere ledcompensators worden parallel geïnstalleerd over een ledlamp, tussen de fase- en nuldraad.



Technische gegevens

Ledcompensator voor dimmers

- voedingsspanning: 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz
- nominaal sluimerverbruik: 1,4 W
- afmetingen (H x B x D): 30.8 mm x 22.1 mm x 17.1 mm (exclusief bekabeling)
- gewicht: 21 g ± 1 g
- bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
- beschermingsgraad: IP51
- Markering: CE



Afmetingen

