


Ø80

SIRA50CH/..
inbouwspot



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Lamp

(lampNotIncluded)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	50W
Spanning	12V

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmetingen opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	90 mm
Afmetingen armatuur	ø89x80 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,2200 kg

Elektrisch

Spanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project _____

Type _____

Nota _____





























Aantal _____

Datum _____

Ø80

SIRA50CH/..
inbouwspot

Kleuren

	1	wit		7 chroom	SIRA50CH.1.7
	11	metaalgrijs		7 chroom	SIRA50CH.11.7
	13	brons		7 chroom	SIRA50CH.13.7
	14	alu satijn		7 chroom	SIRA50CH.14.7
	16	goud satijn		7 chroom	SIRA50CH.16.7
	1M	wit textuur		7 chroom	SIRA50CH.1M.7
	2	zwart		7 chroom	SIRA50CH.2.7
	21	donker roest		7 chroom	SIRA50CH.21.7
	23	donker brons		7 chroom	SIRA50CH.23.7
	2M	zwart textuur		7 chroom	SIRA50CH.2M.7
	4	blinkend goud		7 chroom	SIRA50CH.4.7
	45	zonnegoud		7 chroom	SIRA50CH.45.7
	5	INOX 316		7 chroom	SIRA50CH.5.7
	7	chroom		7 chroom	SIRA50CH.7.7

Opties

plaasterkit

S6.80/..