



Lege kast voor contactoren D09 in D12 groene knop I rood O

DE1DS1

Hoofdkenmerken

productgamma	TeSys
gamma	TeSys
korte naam apparaat	DE1D
type product of component	Behuizing
materiaal	Polycarbonaat
apparatsamenstelling	Contactoor afzonderlijk besteld Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld
compatibiliteit product	LE1D09 LE1D12
type bediening	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementaire kenmerken

nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: Pg 13 basis 2 kabelingang: Pg 16 basis
hoogte	166 mm
breedte	88 mm
diepte	150 mm
gewicht product	0,3 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
omgevingskenmerken	Standaard omgeving
productcertificeringen	UKCA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	21,500 cm

Package 1 Weight	538,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	28,600 kg


Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	107
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No